町田市民ホール照明回路図及び標準吊込図

1/100 縮尺

総容量　250kw

大道具搬入口

SUS吊り込み
1kw平凸……42台
1kwフレネル……38台

フロアー
直調切替回路
・上·下1,2
・奥C5,6,7,8
直回路
・上·下直C1,2(30A)
・上·下60A

LH下1～4　奥C1～4(コンモ)
奥C7,8　奥C1～4(コンモ)　奥C5,6
LH上1～4　奥C1～4(コンモ)

UH 71,72,63,22or78
LH B,G,R,Y

下C17～20　上C17～20
3S
20A·C型16cir(3ヶ口(内2回路直調切替可能))
9 16 15 14 10 16 15 14 16 15 14 4 5 6 7 8 11 12 13 5 7 13 10 12 11 9 8 6 4 13 12 11 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1 10 3 2 1 9

下C60A21 直C60A下　下C13～16　上C13～16　上C60A21 直C60A上

2S
20A·C型16cir(3ヶ口(内2回路直調切替可能))
9 16 15 14 10 16 15 14 16 15 14 4 5 6 7 8 11 12 13 5 7 13 10 12 11 9 8 6 4 13 12 11 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1 10 3 2 1 9

下C9～12　上C9～12

1S
20A·C型16cir(3ヶ口(内2回路直調切替可能))
9 16 15 14 10 16 15 14 16 15 14 4 5 6 7 8 11 12 13 5 7 13 10 12 11 9 8 6 4 13 12 11 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1 10 3 2 1 9

下C5～8　上C5～8

下C1～4　直下C1,2　上C1～4　直上C1,2

6 12 11 12 11 7 3 4 5 12 11 8 9 10 4 7 10 9 5 8 6 3 10 9 8 2 1 5 4 3 7 2 1 2 1 6

P.SL
20A·C型12cir
(3ヶ口(内2回路直調切替可能))

下花C1~3 321(下手花道とコンモ)　上花C1~3 321(上手花道とコンモ)

スタンド×12（C-8付）
ハイスタンド×2

前C1～4 4321(コンモ)　前C1～4 4321(コンモ)　前C1～4 4321(コンモ)

フットライト4cir（下手に20A·C型）

花道フットライト下2cir (20A·C型)

花道フットライト上2cir (20A·C型)

シーリング　1.5kw平凸×28台　16cir　直調切替回路;13～16

下花C1~3 321(下手ダイジンウラとコンモ)　上花C1~3 321(上手ダイジンウラとコンモ)

4FR　3FR　客席側

フロント
予備回路;4FR下8,3FR下5
直調切替回路;4FR下5,3FR下5

センター　2kw　クセノン×2

フロント
予備回路;4FR上8,3FR上5
直調切替回路;4FR上5,3FR上5

ホリゾント幕
大　黒　幕
バトン11
バトン10
バトン 9
U.H(文字共)
袖　幕 3
バトン 8
バトン 7
バトン 6
袖　幕 2
S.L.3
B.L.3（文字共）切替8cir
正　反
バトン 5
松羽目
引割幕 2
バトン 4
バトン 3
S.L.2
B.L.2(文字共) 切替8cir
天反後吊(本体)
袖　幕 1
バトン 2
バトン 1
スクリーン.S.L.1
天反前吊
B.L.1(文字共) 切替8cir
引割幕 1
絞緞帳
暗転幕
緞　帳 1
P.S.ライト

固定文字

各サスDMX
2系統有り