

町田市民ホール 照明機材リスト及び調光卓仕様

2023年1月最新版

【照明機材リスト】

名称		数量	名称		数量	
S U S 吊 り	1kwスポットライト (平凸)	42	そ の 他	ミラーボール (楕円型 吊置兼用)	1	
	1kwスポットライト (フレネル)	38		星球 (手作り)	1式	
	パーライト・64/5M (3Sus)	10		LHQ 6R フット用 (65Wハロゲン 4回路)	7	
	パーライト・64/5N (3Sus)	10		LHQ 6R 花道フット用 (65Wハロゲン 2回路)	2	
ス テ ー ジ	H i スタンド (空スタンド)	4	ロングハンガー	20		
	スタンド (灯具付き)	24	予備ハンガー	30		
	丸型 ベース	15	二連ハンガー (トンボ)	6		
そ の 他	1kwスポットライト (平凸)	2	ストリップ 6R 4R (白熱球100w)	各2		
	1kwスポットライト (フレネル)	2				
	750wソースフォー (36°)	4	コード			
	1.5kwFQH (バンドア×8)	8	30A・C-30A・C	5m	10	
	500wスポットライト (平凸)	10	30A・C-30A・C	10m	4	
	750wスポットライト (平凸)	4	30A・C-20A・C	5m	35	
	500wスポットライト (フレネル)	10	30A・C-20A・C (二股)	1.5m	15	
	500w弾丸ライト	4	30A・C-20A・C	10m	6	
			30A・C-20A・C	20m	4	
			20A・C-20A・C	1.5m	14	
	プロジェクタースポット (EOS-10) RDS	3	20A・C-20A・C	3m	25	
	フィルムマシン	1	20A・C-20A・C	5m	21	
	ディスクマシン	1	20A・C-20A・C	10m	2	
	スパイラルマシン	1	20A・C-20A・C	20m	2	
	スライドキャリア	1	20A・C-20A・C (二股)	1.5m	40	
			平行コード (アース付き)			
	先玉 (IBRDS)	4inch	3	15A-15A	2m	20
		6inch	3	15A-15A	5m	10
		8inch	3	15A-15A	10m	5
		10inch	1	15A-15A×4口	5m	10
16inch		1	30A-15A プレーカー	1m	20	
先玉 (松村)	4inch	2				
	6inch	2				
ストロボ (150w2灯用)	2					
オーロラマシン (750w)	1					
波マシーン (1.5kw)	1					

【調光卓 パナソニック製 パレータス】

操作チャンネル数	1024チャンネル
制御回路数	1024回路
パッチ場面数	4場面 (2場面同時再生機能付き)
キューの記憶容量	1000キュー
キューの再生方式	ムーブクロス再生
パート記憶数	最大5パート
サブマスタの記憶容量	20シーン×50ページ
マルチフェーダ数	10本
エフェクトパターン数	100パターン (トータル1000ステップ)
エフェクト同時再生	最大5パターン
プリセットフェーダ数	80本×3段
1段使用モード数	240本×1段
出力信号	DMX512×2系統
外部記憶	3.5インチフロッピーDisk (COMOS、JASK II 対応)
ネットワークPC	1台
表示装置	TFTカラー液晶

UH / LH →LED (ETC製品 Color Source⇒LED UH・LH)		1 ボーダー～3ボーダー (パナソニック製 LEDボーダーライト)	
1CH	インテンシティ⇒マスター	1CH	インテンシティ⇒マスター
2CH	#R	2CH	#R
3CH	#G	3CH	#G
4CH	#B	4CH	#B
5CH	#I (インディゴ)	5CH	#W
6CH	#L (ライム)		
7CH	アオリ⇒フェーダーでアオリのスピード を変えられる		

備考
シュート用 ジニー 1台